

Kurzanleitung Motorola MTP 6650

1 Einschalten

2 Prüfen






- 1 Akku  o.k. 
- 2 Netz  o.k. 
- 3 Ordner korrekt 
- 4 Gruppe korrekt 
- 5 Lautstärke o.k. 

Notruf
Taste 2 Sek
drücken

+ 5 -

3 Einstellen

Ordner wählen

1. Option  drücken
2. Grp. nach Ord.  wählen
3. Ordner  wählen
4. Unterordner  wählen
5. Gruppe  wählen

4 Sprechwunsch

Sendetaste  (PTT – Push-to-Talk) drücken

5 zur Standard-Anzeige

drücke 

Tastensperre

an / aus  und 

6 Umschalten

Lautsprecher hoch/niedrig

 drücken oder

TMO \longleftrightarrow DMO

 2 Sek drücken



Statussymbole

Symbol	Beschreibung
	Netzmodus (TMO) aktiv
	Kein Netz (TMO)
	Anzeige Signalstärke
	Direktmodus (DMO) aktiv
	Gateway-Kommunikationsmodus (DMO)
	Notrufmodus aktiv
	Tastensperre aktiv
	Scannen an
	geringe / hohe Lautstärke (Hi / Lo Umschaltung)
	alle Töne aus
	neue Nachricht eingegangen
	GPS aktiv
	Krypto (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) an / aus
	DMO mit erhöhter Sendeleistung



ISSI [Rufnummer]